

ALIMENTATION 500W 220V

Cordon d'alimentation de 500 Watts et 220 Volts pour les produits de la gamme COLOR LIGHT



. **Référence** : PS-500-220

. **Description** :

- . Puissance : 500 Watts
- . Tension : 220 Volts
- . Prise : Européenne
- . Type de transformateur : torique
- . Dimensions du boîtier transformateur : 18x15x10 cm
- . Longueur des fils électriques : 1,20 m au primaire ; 1,90 m au secondaire
- . Poids : 6 Kg

. **Spécificités** :

- . Le fil secondaire (entre le boîtier et le produit) est terminé par une prise spécifique pour se brancher aux modules de la gamme COLOR LIGHT
- . Équipé d'un disjoncteur thermique, le transformateur s'éteint en cas de surcharge (trop de modules sur une alimentation par exemple)
- . Le boîtier transformateur est équipé d'un ventilateur.

. **Sécurité** :

- . Placer loin d'une source de chaleur ou de feu
- . Ne pas utiliser en extérieur ni dans des lieux humides
- . Si le câble du transformateur est endommagé, veuillez le mettre au rebut
- . Couper l'alimentation pour les opérations : de montage, d'installation, d'entretien et de maintenance
- . Ne pas obstruer les grilles d'aération du boîtier transformateur
- . Ne pas enfermer le boîtier transformateur dans un espace sans air
- . Poser à plat

. **Puissance** :

En fonction de la consommation de chaque type de module COLOR LIGHT, le nombre que l'on peut connecter sur l'alimentation PS-500-220 varie. Le tableau ci-dessous vous indique la consommation de chaque référence et vous permet de calculer la consommation totale de votre composition.

Attention : Il est conseillé de ne pas utiliser la puissance maximale du transformateur et de réserver 10% pour les fluctuations électriques (puissance maximum conseillée : 450 Watts).

Type de module	Consommation	Qté max. de modules
module FLOOR xenon	10 watts	44
module FLOOR LED	8,4 watts	52
module WALL xenon	10 watts	44
module WALL LED	4,2 watts	104